

MONOFASICO 220VAC - 12KVA - ARRANQUE ELECTRICO



HY1200LE

Características	HY12000LE
Potencia Nominal	10KW
Potencia motor (KW)	20
Frecuencia	60 Hz
Voltaje	120/240 V
Display	ED 5
Tipo de corriente	Monofásico
Corriente nominal	40.9
Tipo de Combustible	GASOLINERO
Depósito Combustible	28 L
Capacidad Aceite	1,65 L
Indicador de combustible	Si
Medidor de voltaje	Si
Horómetro	Si
Medidor de frecuencia	Si
Sistema Arranque	Eléctrico
Cilindrada	678 cc
Factor Potencia	1
Regulación Voltaje	AVR/escobillas
Nivel sonoro a 7 metros	79 dB
Peso	164 Kg
Dimensiones (mm)	860 x 625 x 720
Gabinete	Abierto
Rueda y Manilla	Si
Autonomía 50% carga (hrs)	1
Autonomía 100% carga (hrs)	7
Garantía	1 año