

HYG4050E

HYUNDAI
POWER PRODUCTS

Generador Gasoliner 3.0 KW HYG4050E



Datos técnicos

Potencia Nominal	3.000 W
Potencia Máxima	4.000 W
Potencia motor (HP)	7
Frecuencia	60 Hz
Voltaje	220V
Presión de trabajo	3.600 RPM
Tipo de corriente	Monofásica
Corriente nominal	25
Tipo de Combustible	Gasolina
Capacidad depósito Combustible	15 L
Capacidad Aceite	0,6 L
Indicador de combustible	Si
Medidor de voltaje	Si
Horómetro	Si
Medidor de frecuencia	Si
Sistema Arranque	Eléctrico y Manual
Cilindrada	212 cc
Factor Potencia	1
Regulación Voltaje	AVR
Nivel sonoro	96 dB
Peso	49,8 Kg
Dimensiones producto (mm)	625 x 480 x 485
Gabinete	Abierto
Rueda y Manilla	No
Autonomía 50% carga (horas)	14
Autonomía 100% carga (horas)	8.5
Consumo 50% carga (l/h)	1.04
Consumo 100% carga (l/h)	1.75
Garantía	1 año
Accesorios	Protector de bujía, embudo, bujías, ruedas y manija

HYUNDAI

SIERRAMOTORS
Máquinas y herramientas para grandes proyectos